

Чтобы обновить ПО модема Huawei E1550 m, выполните следующие действия:

Шаг 1. Подключите модем к ПК.

Шаг 2. На экране появится инструментальная панель. Закройте ее (рис. 1).




Рис. 1

Шаг 3. Чтобы запустить обновление, дважды щелкните на файле [Firmware]Update_11.608.12.00.143.B418.exe. На экране появится сообщение (см. рис. 2). Затем выберите «I accept the agreement».

Примечание. Перед выполнением этого действия убедитесь, что порты и модемы отображаются в диспетчере устройств (рис. 3).




Рис. 2




Рис. 3

Шаг 4. Нажмите «Next». Мастер установки начнет поиск модема (рис. 4).




Рис. 4

Шаг 5. Нажмите «Start», чтобы обновить прошивку (рис. 5).




Рис. 5

Шаг 6. Прошивка будет загружена на модем. Процесс обновления завершен (рис. 7).




Рис. 6




Рис. 7

Шаг 7. Дважды щелкните на файле [Dashboard]UTPS11.300.05.01.715_MAC15.001.06.01.715.exe. На экране появится сообщение (см. рис. 2). Повторите действия, описанные в шагах 3-6. Инструментальная панель будет обновлена.

Шаг 8. Обновление завершено.